

EL DIABLO

DBL-2 DUAL BOOSTER
EDICION CUSTOM LIMITADA

Con sus 24dB de ganancia, este pedal es ideal para sacar el máximo jugo de tu amplificador. En virtud de sus dos canales diferenciados, seleccionables con footswitch, multiplica por tres los sonidos posibles. Podras ir de limpio, a sucio, a más sucio con sólo un toque del pie.

El Canal Negro es un boost limpio que engorda el sonido sin afectar el tono: El Diablo simplemente amplifica, y el amplificador satura en forma natural.

En tanto el Canal Rojo posee un corte de graves, perfecto para llevar to sonido al frente de la mezcla. Gracias a su control de Master interno, este canal agrega saturación de sus etapas FET, para ese toque extra de condimento que siempre hace falta para solear.

Este pedal da su mayor rendimiento cuando se lo usa combinado con un buen amplificador al borde de la saturación. Además, puedes combinar El Diablo con un pedal de saturación (como el Dedalo Explosivo) y obtener un rendimiento similar, a un nivel de volumen menor.

(*) Los sonidos fuertes pueden causar daño permanente en su audición.

Como todos nuestros efectos CUSTOM, este pedal es True Bypass y hecho a mano.
Cada pedal es una pintura única realizada por un artista.

CONTROLES

Rojo: Ganancia aplicada al canal Rojo.

Negro: Ganancia aplicada al canal Negro.

CONTROLES INTERNOS

Master: Nivel de salida del canal Rojo Subir para obtener más volumen de booster; o bajar para obtener más saturación FET a volúmenes menores.

DETALLES TÉCNICOS

Modelo 2011

True Bypass (www.dedalofx.com.ar/truebypass)

Impedancia del efecto: 700Kohm

Alimentación por fuente: 9V DC Negativo al centro (mínimo 100mA)

Alimentación por batería: Alcalina 9V

Consumo: 4mA en 9v

Ganancia: hasta 24dB

Dimensiones: 11,2cm x 6cm x 4cm

Peso: 500gr

CONEXIÓN Y CUIDADO DEL PEDAL

- Conectar el instrumento a la ficha IN y el amplificador a OUT.
- Para colocar una batería, retirar la tapa quitando los tornillos.
- Para conectar un adaptador de tensión, utilizar la entrada indicada "DC 9V".
- Usar sólo adaptadores de tensión de 9v con polaridad negativa al centro. De ninguna manera debe ser conectado a 220v o a adaptadores de otras características.
- No dejarlo caer o recibir golpes. No exponerlo a condiciones extremas de humedad o temperatura.
- Desconectar la entrada cuando el pedal no esté en uso, para evitar el desgaste de la batería.
- Retirar la batería si el pedal no se planea usar por un tiempo prolongado.
- Limpiarlo utilizando un paño seco.

GARANTÍA

- La garantía es personal e intransferible, válida por 2 años, a partir de la fecha de compra.
- Dedalo garantiza que el pedal esta libre de defectos en materiales y construcción.
- Dedalo se compromete a reparar o reemplazar cualquier material defectuoso en el pedal. No están cubiertas en la garantía fallas debidas a accidentes o al uso inapropiado.
- Dedalo no será responsable de ningún daño o perjuicio que el usuario pudiera sufrir como consecuencia del uso del pedal.
- Las baterías o adaptador de tensión no están incluidos en la garantía.
- La reparación o modificación por personal no autorizado invalidará la garantía.

Registra tu pedal en www.dedalofx.com.ar/registrar

2003-2012 DEDALO ®

www.dedalofx.com.ar

Made in Argentina